



Mobile PLUS 휴대폰 설정법

Last updated: 2006년 12월 26일

기본적으로 프리즘의 동글이 v2.0은 모든 휴대폰을 지원합니다. 아래의 설정법을 모두 해보신 후에도 안되실 경우, 프리즘 고객센터(02-310-0400)로 연락 주십시오.

(삼성 DMB 폰이나 초콜릿 폰의 경우 24pin 어댑터만 있으면 사용이 가능합니다.)

1. Samsung AnyCall 설정 방법

구분	일반적인 휴대폰	2004년 이전 모델
설정 메뉴로 들어가는 법	② "메뉴" 버튼을 누른다 ③ "0번"을 길게 누른다 ④ 비밀번호 입력 팝업 창이 뜨면 "6725" 누른다. ⑤ "SIO Mode" 메뉴를 선택한다	① "메뉴(집모양)" 버튼을 누른다  (이 경우는 짧게 누른다) 또는  (이 경우는 길게 누른다) ② "0"번을 누르되 짧게 눌러서 안되면 길게 눌러본다 ③ "0"번을 길게 혹은 짧게 눌러서도 안되면 메뉴 -> "0"번 -> 메뉴 순서로 누른다 ④ 비밀번호 입력 창이 팝업되면 "6725"를 누른다
설정 메뉴 [SIO Mode 설정]	① Port Map 1) HFK/Auto test -> Null DEV 2) Diag Monitor -> UART1 3) Data Service -> Null DEV (외우기 쉽게 널유널) ② DS Baud -> 115,200 ③ Diag Baud -> 115,200	① Port Map만 있는 경우 - USB U1 설정 혹은 DM-DS 설정 - 안될 경우 다른 설정값으로 변경해보면서 확인해본다. - 휴대폰을 리셋해본다 (폰에 따라 자동 리셋되는 모델 있음)

※ **Port Map** 변경 후에도 잘 안될 경우 **DS Baud** 설정값을 제일 높은 값으로 바꿔본다.
 "6725"가 되지 않는 경우, "9720"으로 해본다

2. LG Cyon 설정 방법

구분	일반적인 휴대폰	구형 폰
설정 메뉴로 들어가는 법	① “메뉴” 버튼을 누른다 ② “휴대폰 설정” 메뉴를 선택한다.	① “메뉴” 버튼을 누른다 ② “0” 버튼을 누른다. ③ “서비스 코드 입력” 혹은 “비밀번호” 입력 창이 나오면, [159753] 혹은 [852456] 혹은 [000000] 혹은 [147359] 중 하나씩 눌러보면서 “서비스 메뉴” 혹은 “Data메뉴”가 나오는 것을 확인한다. ④ 위의 메뉴가 없을 경우, 오른쪽 방향 버튼을 눌러 “Data 메뉴”를 찾는다
설정 메뉴 “Data 통신 환경”	① “Data 통신 환경” 메뉴 선택한다. 1) PC연결 설정 : 115kbps 2) 수신모드 설정 : 모뎀 ② 반드시 동글이를 제거한 상태에서 휴대폰을 리셋한다.	① “Data Port” 메뉴에서 “UART1”을 선택한다. ② 선택 사항이 없다면 데이터 속도 관련 메뉴를 찾아 115Kbps 선택 메뉴를 찾아 선택한다. ③ 반드시 동글이를 제거한 상태에서 휴대폰을 리셋한다.

※ LG Cyon은 대부분 일반적인 휴대폰 설정으로 가능하다.

3. 기타 제조사(스카이, 팬택&큐리텔, 모토로라, VK폰 등) 휴대폰 설정 방법

- 기타 제조사 휴대폰은 동글이 칩을 장착하면 서비스가 가능하다.
- 단, 만약 서비스가 안될 경우, 휴대폰 메뉴 중 데이터 통신관련 메뉴에서 속도를 **155kbps**로 설정한다.
- 그래도 안될 경우, 프리즘 고객센터(**02-310-0400**)로 연락한다.

[서비스 가능 여부 확인 방법]

1. 동글이를 핸드폰에 장착한 후 상대방 번호를 누르고 통화 버튼을 누른다.
2. 휴대폰 화면에 “080-820-0807”이 뜨면 사용가능 기종이며, 뜨지 않거나 상대방 번호가 바로 뜨면 사용이 불가능한 기종이다.
3. **다만, 080번호가 뜨지 않고 바로 “상대방번호#”이 뜨는 휴대폰이 있으므로 끝까지 번호를 확인한다.**